

# ORIGINAL - GLASS WEDGE BASE W16W

Originalersatzteil



## Kostengünstige Originalersatzteile

Die ORIGINAL Signallampen mit Glasquetschsockel sind als Originalersatzteile für verschiedene Lampentypen verfügbar. Lernen Sie diese zuverlässigen Lampen in bewährt hoher OSRAM Qualität kennen.

# Produktdatenblatt

## Technische Daten

### Produktinformation

Bestellnummer	921
Application (Category and Product specific)	Signallampen


### Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	19,4 W
Nennspannung	12,0 V
Nennleistung	16,00 W
Prüfspannung	13,5 V
Leistungsaufnahme-Toleranz	±10 %

### Photometrische Daten

Lichtstrom	310 lm
Lichtstrom-Toleranz	±20 %

### Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	16,0 mm
Produktgewicht	2,00 g
Länge	38,0 mm

### Lebensdauer

Lebensdauer B3	400 h
Lebensdauer Tc	1000 h

### Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	W2.1x9.5d
--------------------------	-----------

## Produktdatenblatt

### Einsatzmöglichkeiten

Technologie	AUX
-------------	-----

### Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	W16W
---------------	------

### Klassifikationen

Bestellnummer	921
---------------	-----

### Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321100948	OSRA921	-	-	-
4008321100955	OSRA921	-	-	-
4008321100948	OSRA921	-	-	-

### Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321100948	ORIGINAL - WEDGE BASE W16W	Unverpackt 1	31 mm x 14 mm x 17 mm	0.01 dm <sup>3</sup>	3.40 g
4008321100955	ORIGINAL - WEDGE BASE W16W	Faltschachtel 10	54 mm x 40 mm x 138 mm	0.30 dm <sup>3</sup>	33.00 g
4008321100962	ORIGINAL - WEDGE BASE W16W	Versandschachtel 50	205 mm x 144 mm x 64 mm	1.89 dm <sup>3</sup>	227.00 g
4008321349507	ORIGINAL - WEDGE BASE W16W	Blister 2	95 mm x 70 mm x 28 mm	0.19 dm <sup>3</sup>	9.90 g
4008321349514	ORIGINAL - WEDGE BASE W16W	Versandschachtel 20	79 mm x 105 mm x 189 mm	1.57 dm <sup>3</sup>	142.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

#### Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

#### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

## Produktdatenblatt



# OSRAM